

Agregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH3001



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze jednofazowe](#)

Opis:

Agregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH3001

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **230 V**

Moc maksymalna **3,0 kW**

Moc znamionowa **2,7 kW**

Prąd znamionowy **11,7 A**

Silnik **Honda**

Model **GX200**

Pojemność **196 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **0,6 L**

Rozruch **Manualny**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **3,1 L**

Spalanie (moc 75 %) **1,4 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **37 kg**

Długość **580 mm**

Szerokość **395 mm**

Wysokość **405 mm**

Wyposażenie standardowe

Dwa gniazda 230 V 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik poziomu oleju **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

