

Agregat prądotwórczy jednofazowy inwerterowy FOGO F2001IS



Kategoria produktu: [Agregaty prądotwórcze jednofazowe](#)

Opis:

Agregat prądotwórczy jednofazowy FOGO F2001IS

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **230 V**

Moc maksymalna **1,8 kW**

Moc znamionowa **1,6 kW**

Prąd znamionowy **7,0 A**

Silnik **Rato**

Model **R80I**

Pojemność **79,7 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **0,35 L**

Rozruch **manualny**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **4,0 L**

Spalanie (moc 50 - 100%) **0,67 - 1 L / h**

Hałas Lwa **90 dB(A)**

Waga **22 kg**

Długość **498 mm**

Szerokość **290 mm**

Wysokość **459 mm**

Wposażenie standardowe

Gniazdo 230 V 16 A

Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A

Sygnalizacja przeciążenia

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Lampka niskiego poziomu oleju

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl