P.P.U.H Elmat Sp. z o.o. Diamentowa 9, 20-447 Lublin
NIP: 712-01-68-817 Tel./Fax 81-744-13-21

Agregat prądotwórczy trójfazowy KS7000E3



Kategoria produktu: Agregaty prądotwórcze trójfazowe

Opis:

Agregat prądotwórczy trójfazowy KS 7000E-3 SILNIKI FIRMOWE
Dla marki handlowej «Könner & Söhnen» specjalnie zostały stworzone silniki serii KS, które przeszły wielogodzinne i wielopoziomowe testy. Silniki firmowe KS są niezawodne, odporne na zużycie i oszczędne dzięki zastosowaniu systemu OHV. System OHV zapewnia zwiększoną efektywność spalania paliwa i polepszoną rownowagę termiczną. Powietrzny system chłodzenia 4-suwowych silników benzynowych umożliwia bezpieczne korzystanie z generatorów jako źródła alternatywnego zasilania.
INDYWIDUALNE NUMERY SERYJNE NA SILNIKACH
Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu). Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu. Silniki «Könner & Söhnen» charakteryzują się łatwym rozruchem i niską wibracją. Gama silników jest przedstawiona w zakresie mocy od 2 do 8 kw.
LEKKI I WYGODNY SYSTEM STARTU
System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkowania.
Górne położenie zaworów (OHV) silnika zwiększa okres eksploatacyjny, zmniejsza zużycie paliwa i redukuje poziom hałasu.
WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA
Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, intelektualny LCD monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
STALOWY ZBIORNIK
Generatory «Könner & Söhnen» wyposażone są w stalowy nad wymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania. Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkowania
Producent: Könner & Söhnen
Dane techniczne
Moc maksymalna; 5,5 kW
Moc nominalna; 5,0 kW
Prąd znamionowy; 10,0 A
Napięcie; ~230 V/ ~400V /12V 3-fazowy
Częstotliwość; 50 Hz
Typ; synchroniczna
Stabilizacja napięcia; AVR
Rodzaj uzwojenia; miedziany
Rozruch elektryczny (elektrostarter); +

Wyłącznik termiczny; +
Wyłącznik przy braku oleju; +
Bezpiecznik na panelu sterowania; +
Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem,wskaźnik częstotliwość, licznik motogodzin; +
Wyposażenie; 1x16A/230v;1x16A/400v;1x12V DC
Wskaźnik poziomu paliwa; +
Silnik; K&S benzynowy 4-suwowy OHV
Moc silnika; 13 KM
Pojemność silnika; 390 cm3
Olej silnikowy; SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej; 1,1 l
Chłodzenie; powietrzne
Rodzaj paliwa; benzyna bezołowiowa 95
Pojemność zbiornika paliwa; 25 l
Zużycie paliwa przy 50%; 1,4 l/h
Czas pracy bez tankowania przy 50%; 17 h
Poziom hałasu (przy 7 m); 72 db
Wymiary dł. x szer. x wys.; 680x545x550 mm
Waga; 77 kg

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl