

## Agregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH4541



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze jednofazowe](#)

### Opis:

#### Aggregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH4541

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **230 V**

Moc maksymalna **3,9 kW**

Moc znamionowa **3,5 kW**

Prąd znamionowy **15,2 A**

Silnik **Honda**

Model **GX270**

Pojemność **270 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **1,1 L**

Rozruch **Manualny**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **5,3 L**

Spalanie (moc 75 %) **2,2 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **64 kg**

Długość **650 mm**

Szerokość **520 mm**

Wysokość **490 mm**

Wyposażenie standardowe

**Gniazdo 230 V 16 A IP 67 Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67 Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik poziomu oleju Licznik czasu pracy**

**Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

**Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)

