

Agregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH6001T



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze jednofazowe](#)

Opis:

Agregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH6001T

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **230 V**

Moc maksymalna **6,2 kW**

Moc znamionowa **5,6 kW**

Prąd znamionowy **24,3 A**

Silnik **Honda**

Model **GX390**

Pojemność **389 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **1,1 L**

Rozruch **manualny**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **45,0 L**

Spalanie (moc 75 %) **2,7 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **87 kg**

Długość **790 mm**

Szerokość **580 mm**

Wysokość **650 mm**

Wyposażenie standardowe

Gniazdo 230 V 16 A Gniazdo 230 V 32 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik poziomu oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

