

## Agregat prądotwórczy jednofazowy FOGO FV11001TRE



Kategoria produktu: [Agregaty prądotwórcze jednofazowe](#)

### Opis:

#### Agregat prądotwórczy jednofazowy FOGO FV11001TRE

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **230 V**

Moc maksymalna **10,5 kW**

Moc znamionowa **9,5 kW**

Prąd znamionowy **41,3 A**

Silnik **Vanguard**

Model **3854**

Pojemność **627 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **2**

Takt **4**

Miska oleju **1,7 L**

Rozruch **manualny+elektryczny**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **45,0 L**

Spalanie (moc 75 %) **4,9 L / h**

Hałas Lwa **97 dB(A)**

Waga **131 kg**

Długość **790 mm**

Szerokość **580 mm**

Wysokość **765 mm**

Wposażenie standardowe

**Gniazdo 230 V 16 A Gniazdo 230 V 63 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik ciśnienia oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin**

**Akumulator Licznik czasu pracy AVR Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

**Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)

