

Agregat prądotwórczy jednofazowy FOGO FV17001TRE



Kategoria produktu: [Agregaty prądotwórcze jednofazowe](#)

Opis:

Agregat prądotwórczy jednofazowy FOGO FV17001TRE

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **230 V**

Moc maksymalna **16,5 kW**

Moc znamionowa **14,9 kW**

Prąd znamionowy **64,8 A**

Silnik **Vanguard**

Model **5434**

Pojemność **896 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **2**

Takt **4**

Miska oleju **2,3 L**

Rozruch **elektryczny**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **45,0 L**

Spalanie (moc 75 %) **6,5 L / h**

Hałas Lwa **100 dB(A)**

Waga **177 kg**

Długość **900 mm**

Szerokość **580 mm**

Wysokość **890 mm**

Wposażenie standardowe

AVR Gniazdo 230 V 16 A Gniazdo 230 V 63 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik ciśnienia oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin Akumulator Licznik czasu pracy Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

