

Agregat prądowórczy jednofazowy KS7000



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze jednofazowe](#)

Opis:

Agregat prądowórczy jednofazowy KS 7000 SILNIKI FIRMOWE

Dla marki handlowej «Könner & Söhnen» specjalnie zostały stworzone silniki serii KS, które przeszły wielogodzinne i wielopoziomowe testy. Silniki firmowe KS są niezawodne, odporne na zużycie i oszczędne dzięki zastosowaniu systemu OHV. System OHV zapewnia zwiększoną efektywność spalania paliwa i polepszoną równowagę termiczną. Powietrzny system chłodzenia 4-suwowych silników benzynowych umożliwia bezpieczne korzystanie z generatorów jako źródła alternatywnego zasilania.

INDYWIDUALNE NUMERY SERYJNE NA SILNIKACH

Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu). Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu. Silniki «Könner & Söhnen» charakteryzują się łatwym rozruchem i niską wibracją. Gama silników jest przedstawiona w zakresie mocy od 2 do 8 kw.

LEKKI I WYGODNY SYSTEM STARTU

System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkownika.

Górne położenie zaworów (OHV) silnika zwiększa okres eksploatacyjny, zmniejsza zużycie paliwa i redukuje poziom hałasu.

WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA

Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, intelektualny LCD monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.

STALOWY ZBIORNIK

Generatory «Könner & Söhnen» wyposażone są w stalowy nad wymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania. Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika

Producent: Könner & Söhnen

Dane techniczne

Moc maksymalna; 5,5 kW

Moc nominalna; 5,0 kW

Prąd znamionowy; 23,8 A

Napięcie; ~230 V / 12 V 1-fazowy

Częstotliwość; 50 Hz

Typ; synchroniczna

Stabilizacja napięcia; AVR

Rodzaj uzwojenia; miedziany

Rozruch elektryczny (elektrostarter); brak

Wyłącznik termiczny; +
Wyłącznik przy braku oleju; +
Bezpiecznik na panelu sterowania; +
Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwości, licznik motogodzin; +
Wyposażenie; 1x16A/230v; 1x32A/230v; 1x12V DC
Wskaźnik poziomu paliwa; +
Silnik; K&S benzynowy 4-suwowy OHV
Moc silnika; 13 KM
Pojemność silnika; 390 cm³
Olej silnikowy; SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej; 1,1 l
Chłodzenie; powietrzne
Rodzaj paliwa; benzyna bezołowiowa 95
Pojemność zbiornika paliwa; 25 l
Zużycie paliwa przy 50%; 1,4 l/h
Czas pracy bez tankowania przy 50%; 18 h
Poziom hałasu (przy 7 m); 69 db
Wymiary dł. x szer. x wys.; 680x545x550 mm
Waga; 72 kg

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl