

## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH6000



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze trójfazowe](#)

### Opis:

**Aggregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH6000**

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **400/230 V**

Moc 3~ maksymalna/znamionowa: **5,5kVA/5,0kVA (cos φ 0,8)**

Moc 1~ maksymalna/znamionowa **3,0 kW/ 2,7kW**

Prąd znamionowy 3~ **7,2 A**

Prąd znamionowy 1~ **11,7 A**

Silnik **Honda**

Model **GX270**

Pojemność **270 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **1,1 L**

Rozruch **Manualny**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **5,3 L**

Spalanie (moc 75 %) **2,2 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **68 kg**

Długość **790 mm**

Szerokość **580 mm**

Wysokość **505 mm**

Wyposażenie standardowe

**Gniazdo 400 V 16 A Gniazdo 230 V 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik poziomu oleju** **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

**Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)

