

Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH6540



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze trójfazowe](#)

Opis:

Agregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH6540

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **400/230 V**

Moc 3~ maksymalna/znamionowa: **5,5kVA/5,0kVA (cos φ 0,8)**

Moc 1~ maksymalna/znamionowa **3,3 kW/ 3,0kW**

Prąd znamionowy 3~ **7,2 A**

Prąd znamionowy 1~ **13,0 A**

Silnik **Honda**

Model **GX270**

Pojemność **270 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **1,1 L**

Rozruch **Manualny**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **5,3 L**

Spalanie (moc 75 %) **2,2 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **91 kg**

Długość **745 mm**

Szerokość **530 mm**

Wysokość **495 mm**

Wyposażenie standardowe

Gniazdo 230 V 16 A IP 67 Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67 Gniazdo 400 V 16 A 5P IP 67 Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik poziomu oleju Licznik czasu pracy **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

