

Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH8000TRE



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze trójfazowe](#)

Opis:

Agregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH8000TRE

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **400/230 V**

Moc 3~ maksymalna/znamionowa: **7,7kVA/7,0kVA (cos φ 0,8)**

Moc 1~ maksymalna/znamionowa **3,9 kW/ 3,5kW**

Prąd znamionowy 3~ **10,1 A**

Prąd znamionowy 1~ **15,2 A**

Silnik **Honda**

Model **GX390**

Pojemność **389 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **1,1 L**

Rozruch **Manualny+rozsusznik**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **45 L**

Spalanie (moc 75 %) **2,7 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **99 kg**

Długość **790 mm**

Szerokość **580 mm**

Wysokość **650 mm**

Wypośażenie standardowe

Gniazdo 400 V 16 A Gniazdo 230 V 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik poziomu oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin

AVR Akumulator **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

