

## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH9000CRA



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze trójfazowe](#)

### Opis:

#### Aggregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH9000CRA

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **400/230 V**

Moc 3~ maksymalna/znamionowa: **8,5kVA/7,7kVA (cos φ 0,8)**

Moc 1~ maksymalna/znamionowa **5,0 kW/ 4,5kW**

Prąd znamionowy 3~ **11,2 A**

Prąd znamionowy 1~ **19,6 A**

Silnik **Honda**

Model **GX390**

Pojemność **389 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **1,1 L**

Rozruch **rozzrusznik**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **50 L**

Spalanie (moc 75 %) **2,7 L / h**

Hałas Lwa **91 dB(A)**

Waga **215 kg**

Długość **1100 mm**

Szerokość **600 mm**

Wysokość **830 mm**

Wyposażenie standardowe

**Cyfrowy AVR Gniazdo 400 V 16 A 2 gniazda 230 V 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik poziomu oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin Akumulator Przyłącze do automatyki z układem SZR Licznik czasu pracy Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

**Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)

