

## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH9540TRE



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze trójfazowe](#)

### Opis:

**Aggregat prądowórczy jednofazowy FOGO FH9540TRE**

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **400/230 V**

Moc 3~ maksymalna/znamionowa: **8,1kVA/7,3kVA (cos φ 0,8)**

Moc 1~ maksymalna/znamionowa **5,5 kW/ 5,0kW**

Prąd znamionowy 3~ **10,6 A**

Prąd znamionowy 1~ **21,7 A**

Silnik **Honda**

Model **GX390**

Pojemność **389 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **1**

Takt **4**

Miska oleju **1,1 L**

Rozruch **manualny+rozrusznik**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **45 L**

Spalanie (moc 75 %) **2,7 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **123 kg**

Długość **790 mm**

Szerokość **580 mm**

Wysokość **765 mm**

Wyposażenie standardowe

**Gniazdo 230 V 16 A IP 67 Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67 Gniazdo 400 V 16 A 5P IP 67 Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik poziomu oleju Licznik czasu pracy AVR Akumulator** Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

**Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)

