

Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FV13000TRA



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze trójfazowe](#)

Opis:

Aggregat prądowórczy jednofazowy FOGO FV13000TRA

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **400/230 V**

Moc 3~ maksymalna/znamionowa: **12,5kVA/11,3kVA (cos φ 0,8)**

Moc 1~ maksymalna/znamionowa **7,0 kW/ 6,5kW**

Prąd znamionowy 3~ **16,4 A**

Prąd znamionowy 1~ **28,3 A**

Silnik **Vanguard**

Model **3564**

Pojemność **570 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **2**

Takt **4**

Miska oleju **1,7 L**

Rozruch **Manualny+rozsusznik**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **45 L**

Spalanie (moc 75 %) **4,5 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **129 kg**

Długość **790 mm**

Szerokość **580 mm**

Wysokość **765 mm**

Wyposażenie standardowe

Cyfrowy AVR Gniazdo 400 V 32 A Gniazdo 230 V 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik ciśnienia oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin Akumulator Przyłącze do automatyki z układem SZR Licznik czasu pracy **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

