

Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FV20000CRA



Kategoria produktu: [Agregaty prądotwórcze trójfazowe](#)

Opis:

Agregat prądotwórczy jednofazowy FOGO FV20000CRA

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **400/230 V**

Moc 3~ maksymalna/znamionowa: **19,5kVA/17,5kVA (cos φ 0,8)**

Moc 1~ maksymalna/znamionowa **9,9 kW/ 9,0kW**

Prąd znamionowy 3~ **25,4 A**

Prąd znamionowy 1~ **39,1**

Model **5434**

Pojemność **896 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **2**

Takt **4**

Miska oleju **2,3 L**

Rozruch **rozzrusznik**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **60 L**

Spalanie (moc 75 %) **6,5 L / h**

Hałas Lwa **96 dB(A)**

Waga **280 kg**

Długość **1200 mm**

Szerokość **730 mm**

Wysokość **930 mm**

Wyposażenie standardowe

Gniazdo 400 V 32 A Gniazdo 230 V 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik ciśnienia oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin

Akumulator Licznik czasu pracy AVR Możliwość podłączenia SZR Zabudowany Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

