

## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FV20000TRE



Kategoria produktu: [Agregaty prądowórcze trójfazowe](#)

### Opis:

**Aggregat prądowórczy jednofazowy FOGO FV20000TRE**

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie **400/230 V**

Moc 3~ maksymalna/znamionowa: **19,5kVA/17,5kVA (cos φ 0,8)**

Moc 1~ maksymalna/znamionowa **9,9 kW/ 9,0kW**

Prąd znamionowy 3~ **25,4 A**

Prąd znamionowy 1~ **39,1**

Model **5434**

Pojemność **896 cm**

Chłodzenie **Powietrze**

Cylindry **2**

Takt **4**

Miska oleju **2,3 L**

Rozruch **rozzrusznik**

Paliwo **Benzyna**

Zbiornik **45 L**

Spalanie (moc 75 %) **6,5 L / h**

Hałas Lwa **100 dB(A)**

Waga **160 kg**

Długość **900 mm**

Szerokość **580 mm**

Wysokość **890 mm**

Wyposażenie standardowe

**Gniazdo 400 V 32 A Gniazdo 230 V 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik ciśnienia oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin**

**Akumulator Licznik czasu pracy AVR Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

**Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)

