

Prostownik transformatorowy z funkcją rozruchu Adler START-625



Kategoria produktu: [Prostowniki - ładowarki akumulatorów](#)

Opis:

Transformatorowy prostownik Adler START-625 to urządzenie do ładowania akumulatorów kwasowo - ołowiowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi i niezawodnością. Obudowa urządzenia zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 spełnia warunki klasy ochrony IP20. START-625 posiada amperomierz wskazujący aktualny prąd ładowania. Urządzenie wyposażone w funkcję rozruchu. Posiada minutnik ładowania oraz sześć-pozycyjny przełącznik prądu ładowania.

Starannie nawinięty transformator zapewnia stabilne, bezpieczne ładowanie akumulatorów.

Dane techniczne:

Model: **Adler START-625**

Kod towaru: **590.625**

Napięcie zasilania: 230 V

Pobór mocy: 2,0 ~ 12 kW

Napięcie ładowania: 12 / 24 V

Prąd ładowania: 60 A

Prąd rozruchu: 540 A (1V/e)

Ilość trybów ładowania: **6**

Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah - 15h): **60~1000**

Zabezpieczenie: 20 A

Klasa ochrony obudowy (wg PN-EN 60529:2003): **IP20**

Typ rozruchu złącz ładowania: **klemy (+)/(-)**

Waga (kg): **23,8**

Wymiary (lxdxh): **35 x 28 x 57 cm** **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

